



Specificaties Philips LED Montagebalk
CoreLine Wit 57W 8000lm - 830-840
CCT | 150cm - Dimbaar, Dali -
Vervangt 2x80W

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 255176 |
| EAN | 8720169768383 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurcode | 865 Daglicht Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Montagebalken |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Montage | Opbouwmontage, Plafond |
| Armatuur Aansluiting | PI (Insteekaansluiting) |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK04 - 0.50 Joule |
| Behuizing | Plastic |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Product Serie | CoreLine |

Afmetingen

| | |
|--------------|------|
| Lengte (mm) | 1450 |
| Breedte (mm) | 65 |
| Hoogte (mm) | 65 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

